

AUTOMATIZACION DE PUERTAS CONTROLADOR



CARACTERÍSTICAS:

Fácil instalación: solo inserte una SIM y conecte el controlador al dispositivo que desea controlar.

Un relé de 1A y dos salidas PGM a:

- Controlar cualquier dispositivo;
- Control total y parcial de portones, o abriendo sólo puertas.

Mando a distancia con:

- Aplicación Protegus 2 (iOS, Android, Web);
- Llamada telefónica (sin costo, el dispositivo rechaza las llamadas entrantes);
- Mensajes SMS.

Configuración y administración remotas: agregue usuarios y cambie la configuración con:

- TrikdirConfig;
- Aplicación Protegus;
- Comandos SMS.

Envía eventos al receptor de la empresa de seguridad.



ESPECIFICACIONES:

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
LTE FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
Tensión de alimentación	9-32 V DC 12-24 V AC
Consumo actual	100 mA
Entradas	2, tipo seleccionable: NC, NA, EOL=10 kΩ
Entradas/salidas universales	2, puede configurarse como entrada IN con tipo: NC, NO, EOL=10 kΩ, o como salida OUT (colector abierto (OC) 50 mA)
Producción	1, relé, 1 A 30 V CC, 0,5 A 125 V CA
Memoria de eventos no enviados	Hasta 60 eventos
Memoria de registro de eventos	Hasta 5000 eventos
Usuarios que reciben mensajes y tienen permiso para controlar	7
Usuarios que tienen permiso para controlar	1000
Entorno operativo	Temperature from -10 °C to 50 °C, relative humidity - up to 80% at +20 °C
Dimensiones del comunicador	88 x 62 x 26 mm
Peso	0.08 kg