DUK Kaip perduoti SMS žinutę iš stebėjimo programos?

Monas MS v2.35

Monas MS server dalyje

- a) Jei siuntimui naudojamas prijungtas SMS modemas
 - 1. Prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa *Monas MS server*, laisvo nuoseklaus prievado prijungiamas SMS modemas (Teltonika ModemCOM/G10). Įstatoma SIM kortelė ir įjungiamas modemo maitinimas.
 - 2. Jei viskas atlikta teisingai, vyksta registracija GSM tinkle (mirksi Status indikatorius). Po 1-2 minučių modemas baigia registraciją (šviečia abu indikatoriai Status ir Power) ir yra paruošęs darbui.
 - 3. Programos *Monas MS server* skiltyje *Konfigūracija* → *Parametrai* → *Trumposios žinutės* pažymima varnelė Įjungta ir nurodomi nuoseklaus prievado nustatymai.

Pagrindiniai parametrai Kiti parametrai Tumposios žinulės SMS per HTTPS jungta Adresas Siųti kaip: Pitps://www.eburas.ll/sms/tosends.php Sightasbulos Vartotojas Slaptažodis Pranešimas Sightasbulos (?mil version="1.0" encodings" UTF-8"?> (do action="5MS send") SMS žinučių buleis (?mil version="1.0" encodings" UTF-8"?> (do action="5MS send") SMS žinučių buleis (?nameb 1./Chameb (bastus:ktass: c paslauga) (chameb 1./Chameb (bastus:ktass: s - paslauga) (?dovi objekto adresą SMS žinutėje Podyti objekto adresą SMS žinutėje Podyti objekto adresą SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Operatorių SMS siuntimas Skambinino nutałymai Siųsti per Modemas v		×			Parametrai
SMS per HTTPS I jungta Adresse Siyati kaip: Vardoljas Siyati kaip: Vardoljas Siyati kaip: Vardoljas Sleptažodis Pranešimes Sleptažodis Pranešimes Slavatorijas Charneb 1/ Charneb SMS modemo registracija : Adresse Slavatorija Slavatorija Pranešimes Slavatorija Slavatorija Charneb 1/ Charneb Slavatorija Slavatorija Slavatorija SMS šinučija buferis Išvalojti Zinučija SMS buferaje : Išvalojti Rodyti objekto adresa SMS žinutėje Rodyti objekto numerį SMS žinutėje Rodyti objekto numerį SMS žinutėje Rodyti objekto numerį SMS žinutėje Rodyti objekto numerį SMS žinutėje Operatorių SMS siuntimas Skambiniom custatymai Gepratorių SMS siuntimas			n parametrai 🛛 Navision parametrai 2 🛛	iti parametrai Trumposios žinutės Navisio	'agrindiniai parametrai 🛛 Kiti param
Variotojas Staptažodis Pranešimas Staptažodis Pranešimas Stanučių buleris Zinučių SMS bulenyje: 0 SMS žinučių buleris Išvalyti Charneb K/charneb COM prevadas COM1 Vatotojas Sinučių buleris Pranešimus Zinučių SMS bulenyje: 0 SMS žinučių buleris Pranešių buleris Zinučių SMS bulenyje: 0 Pranešių Sinučių buleris Pranešių buleris Zinučių SMS bulenyje: 0 Pradyti objekto avdreną SMS žinutėje Pradyti objekto numerij SMS žinutėje Rodyti objekto numerij SMS žinutėje Rodyti objekto numerij SMS žinutėje Skambirino nustatymai Operatorių SMS siuntimas IP adresas (be protokolo) Operatorių SMS siuntimas	– Pažymėkite ljungta		SMS modemo nustalymai I⊄ jiungta Testas Ryšys su SMS modemu : N/A	Siyəti kaip: URL koduota žinutė 💌 sms/tosendx.php	SMS per HTTPS Jjungta Adresas Siys https://www.ebiuras.lt/sms/tos
Cohameb COM prievadas CDM1 Chameb COM prievadas CDM1 Chameb Rodyti objekto adresą SMS žinutėje SMS žinučių buferis C Žinučių SMS buferyje : 0 I Rodyti objekto adresą SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Rodyti objekto numetį SMS žinutėje Operatorių SMS šinutie Skambirino nustatymai Operatorių SMS siuntimas IP adresas (be protokolo) Siųsti per Modernas v			SMS modemo registracija : N/A SMS žinučių buferis Žinučių SMS buferyje : 0 Išvalyti	Slaptažodis	Vartotojas Pranešimas (??ml version="1.0" encoding= (do action="5MSSend") (phone); c/phone) (leab/tst/leab
Skambinimo nustatymai Deratorių SMS siuntimas IP adresas (be protokolo) Siųsti per Modernas 💌	Settings Port COM1 Baud rate 115200 Data bits 8 Stop bits 1		COM prievadas COM1 Nustatymai Testas ✓ Rodyti objekto adresą SMS žinutėje ✓ Rodyti objekto pavadinimą SMS žinutėje ✓ Rodyti objekto numerį SMS žinutėje	g SMS žimutėje g SMS žimutėje g SMS žimutėje	Cchanneb 1:p/ -telefonom.st- tekstasisi- SMS žinučių buferis Žinučių SMS buferyje : Rodyti objekto pavadining S Rodyti objekto pavadining S
	Parity None Flow control Hardware		Operatorių SMS siuntimas Siųsti per Modernas 💌	kolo)	Skambinimo nustatymai IP adresas (be protokolo)

4. Nuspaudus mygtuką [Testas], patikrinamas programos ir SMS modemo ryšys bei registracija GSM tinkle. Pakartotinai atidarius langą modemo ryšys ir registracija rodomi N/A.

🐺 Parametrai	×	
Pagrindiniai parametrai Kiti parametrai Trumposios žinutės Navisi	on parametrai Navision parametrai 2	
SMS per HTTPS Ijungta Adresss Siyati kajs, URL koduota šinutė Vartotojas Vartotojas Pranešimas ("Ami version="1,0" encoding="UTF-8""> ("Ami version="1,0" encoding="UTF-8"") ("Ami version="1,0"") ("Ami version="1,0"") ("Ami version="1,0"") ("Ami ver	SMS modemo nustatymai V jiungta Testas Ryšys su SMS modemu : N/A SMS modemo registracija : N/A SMS žinučių buferis Žinučių SMS buferyje : 0 Išvalyti	Rodomi ryšys ir registracija
delehit (Areab (paslaggs): (Apaslaggs) (channeb 1/(Channeb (/do) :p-: telefono m.it:: tekstas:s::- paslauga SMS žinučių bufeis Žinučių SMS (buferyle : 0 (švalyti	COM prievadas COM1 Nustatymai Testas V Rodyli objekto adresą SMS žinutėje Rodyli objekto numerį SMS žinutėje	Patikrinimui nuspauskite mygtuką [Testas]
Rodyli objekto adresą SMS žinuteje Rodyli objekto prvednimą SMS žinuteje Rodyli objekto numelj SMS žinuteje Skambinimo nustatymai IP adresas (be protokolo)	Operatorių SMS siuntimas Siųsti per Modemas 💌	Pažymėkite, kas turi būti matoma SMS žinutėje
Gerai	Atšaukti	

b) Jei siuntimas vykdomas per ryšio operatoriaus SMS žinučių centrą

Jei SMS žinutės bus siunčiamos per SMS centrą, pasirinkite skiltį SMS per HTTPS ir įveskite prisijungimo duomenis.

Ryšys su operatoriaus SMS centru paprastai palaikomas internetu. Paprastai ryšys nurodomas per HTTP 80 prievadą, kuris kompiuteryje greičiausiai būna aktyvuotas.

Ryšio operatorius turi pateikti prisijungimo adresą, vardą ir slaptažodį bei siunčiamo pranešimo struktūrą (skirtingi operatoriai kelia skirtingus reikalavimus).



- 1. Programos *Monas MS server* skiltyje *Konfigūracija* → *Parametrai* → *Trumposios žinutės* pažymima varnelė Įjungta.
- 2. Nurodomi prisijungimo adresas, vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos pateikia ryšio operatorius.
- 3. Įvedamas siunčiamo pranešimo struktūros tekstas, kuri pateikia ryšio operatorius.
- 4. Pažymima kas papildomai turi būti matoma SMS žinutės tekste.

Monas MS client dalyje

 Skiltyje Duomenys → SMS pavyzdžiai nurodomi SMS žinučių pavadinimai ir tekstas. Tekste turi būti naudojamos tik lotyniškos raidės. Jei bus nurodytos kitos abėcėlės ženklai, žinutės tekste jos bus praleidžiamos.

📱 SMS pavyzdžia	i .	×	👺 SMS payyzdys		×
Pavadinimas saugoma	Tekstas SAUGOMA, signalizacija jungta	<u> </u>	 		
aliarmas	SUVEIKE signalizacija 🧹 🧲		 Pavadinimas aliarmas		
išjungta	ISJUNGTA signalizacija				
			Tekstas		139
			SUVEIKE signalizacija		A
		-	1		
				Gerai	Atšaukti
Naujas	Trinti Keisti	Uždaryti			- Roduitti

2. Objekto kortelėje skiltyje *Įvykiai* aprašomi pranešimai, kuriuos priėmus bus siunčiamos SMS žinutės. Aprašant pažymima varnelė *Siųsti SMS* ir nurodomas siunčiamos žinutės pavadinimas (pasirenkama iš pateikto sąrašo), nurodomas perdavimo įrenginys.

📱 Įvykio aprašymas	×	
Įvykio aprašas	Atsistatymas	
Peradresuoti į 🔽	Naudoti atsistatymą 🔽	
]vykio tipas]vykio kodas Zona/Vartotojas E 400 . ??? ►	Ivykio tipas Ivykio kodas Zona/Vartotojas R 400 ???	
Reakcija Open 💌	Reakcija Close 💌	
Pavadinimas išjungė <v></v>	Pavadinimas SAUGOMA, jjungė <v></v>	
Langas 🔲 Garsas 🔽	Langas 🗖 Garsas 🔽	
	🗖 Laukti atsistatymo (h:m:s) 00:00:00 🛟	Nurodomi:
Siųsti SMS 🔽 išjungta 💌	Siysti SMS 🔽 saugoma 🔽	 varnelė Siųsti SMS
Įrenginys Modemas 💌	Įrenginys Modemas 💌	SMS pavadinimas izonginya
Jjungta Pavadinimas	[jungta Pavadinimas	• įrenginys
🗌 Linui	🗌 Linui	
Gerai	Atšaukti	

3. Objekto kortelėje skiltyje *Atsakingi asmenys* nurodomi asmenys, jų mobiliųjų telefonų numeriai, į kuriuos bus siunčiamos žinutės ir nurodoma varnelė *Siųsti SMS*.

Atsakingas asmuo Telefonas 1 +37068612345 Telefonas 2 Telefonas 3 E-paštas Vardas, pavardė Vardas, pavardė Vardas Pavardenis Kategorija Pareigos direktorius Adresas namai 1 Raktas 1234 Vart. Nr Atostogauja ruo Atostogauja iki Pastabos	Nurodomi: • telefonas • vardas, pavardé • vartotojo numeris
Siųsti SMS 🔽 🧲	pažymėti varnelę Siųsti SMS

SMS žinutės išsiuntimas

SMS žinutės atsakingiems asmenims bus siunčiamos automatiškai, jei priimtas pranešimas nereikalauja apdorojimo (pvz.: signalizacijos įjungimas ar išjungimas) ir pranešimo langas neatidaromas.

Jei pranešimą reikia apdoroti (pvz.: tai pavojaus ar įsibrovimo pranešimas), SMS žinutė siunčiama nuspaudus mygtuką [Siųsti žinutę]

				X	1
			12:53:	56 2012 m. rugsėjis 6 d.	
lvukiai 🔺	Duomenys Istori	ia Kontaktas Schemos	Aprašas Ekipažai Obiekto pastabo	2	
SALIGOMA, juoné trenijus				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SAUGOMA	ID	2 - 1 - 4000 - 0	CG3 v120402 darbe		
išjungė Irenijus	Obiekto būsena	išjungtas	Senijvykiai:3 Naujijvykiai:1		
išjungta		Desumetrie e 17	,		
signalizacija IŠJUNGTA	Adresas	Diaugystes g. 17			
PANIKA suveikė panikos zona 000	Miestas	Kaunas			
MED.PAGALBOS	Telefonas	néra			
GAISRAS suveikė gaisro zona 000	Sutartis	be sutarties			
MED.PAGALBUS	Daskitis	hiuras			
PANIKA suveike panikos zona UUU	1 dokillos	Juoras			
SALIGOMA, is paid tranition					
saugoma	Įvykio aprašas	E 100 000 M	ED.PAGALBOS		
SAUGOMA	Lot for Low sectors				
išjungė Irenijus	įvykio komentara	»			
išjungta	Siusti ž	inute		Žemėlanuje	
signalizacija IŠJUNGTA				Zemeiapyje	
saugoma	II 🔥	`		<u>^</u>	
SAUGOMA, jjungë Irenijus					
SAUGOMA					
Test					
testas				Daenaueti m	vatuka [Siusti žinuto]
GSM Jauko lugis 009	-			i aspausti m	ပိုင်ပိုင်ကို ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်ကျင်
išiunita					
išjungė Irenijus					
signalizacija IŠJUNGTA					
Test					
Ŀ				<u>ح</u>	
Jvykiai				<u> </u>	
MED.PAGALBOS	Pastabos				
	Pastaba		4		
			Pastaba	^	
			ekipažas išsiustas į	objektą	
•			ekipazas atvyko j ol	Djekta	
lyukiai			natikátinin atrinaká	S atualiti	
2.5			parketinis atsisarce objektas anžiūrėtas	viskas tvarknie	
	Priminimas				
	🗖 Priminti				
	© po	0 🗢 val. 0 🗢 mir	n. C Leiku 2012.09.06 👳	00:00:00	
			Ekipažo būsena Ekipažas nebu	uvo išsiųstas 💌	
	Objektas			Kartoti Baicti	
<u> </u>	Objektas			land baight	
/ykių atmintis: 0					