

# VARTŲ AUTOMATIKOS VALDIKLIS



## FUNKCIJOS:

Lengvas montavimas – įdėkite SIM kortelę ir prijunkite valdiklį prie įrenginio, kurį norite valdyti.

Viena 1A relė ir du PGM išėjimai į:

- Valdykite bet kokį įrenginį;
- Pilnas ir dalinis vartų varstymas arba durų atidarymas.

Nuotolinis valdymas:

- Protegus 2 programėle (iOS, Android, Web);
- Telefono skambučiu (nemokamai, įrenginys atmeta įeinančius skambučius);
- SMS žinutėmis.

Administruokite ir programuokite nuotoliniu būdu – pridėkite vartotojus ir keiskite nustatymus naudodami:

- Programėlę Protegus 2;
- TrikdisConfig programą;
- SMS komandas.

Siųskite įvykius apsaugos pultui.



## **TECHNINIAI PARAMETRAI:**

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
LTE FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
Maitinimo įtampa	9-32 V DC 12-24 V AC
Dabartinis suvartojimas	100 mA
Įėjimai	2 vnt., nustatomas tipas: NC, NO, EOL=10 kΩ
Universalūs įėjimai/Išėjimai	2 vnt., nustatomas arba įėjimas IN, kurio tipas: NC, NO, EOL=10 kΩ, arba išėjimas OUT (atviras kolektorius (OC) 50 mA)
Išėjimai	1 vnt., relė, 1 A 30 V nuolatinės srovės, 0,5 A 125 V kintamos srovės
Neišsiųstų įvykių atmintis	Iki 60 įvykių
Įvykių žurnalo atmintis	Iki 5000 įvykių
Vartotojai, kurie gauna pranešimus ir gali valdyti	7
Vartotojai, kurie gali valdyti	1000
Darbinė aplinka	Temperatūra nuo -20 °C iki +50 °C, santykinis oro drėgnumas 80 %, kai temperatūra siekia +20 °C
Matmenys	88 x 62 x 26 mm
Svoris	0.08 kg